

# Doro PhoneEasy® 115

## Benutzerfreundliches DECT-Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter

Das Schnurlostelefon verfügt über ein Display mit Hintergrundbeleuchtung, auf dem die Namen und Nummern vollständig angezeigt werden und leicht ablesbar sind. Ein Scrollen ist nicht nötig. Dank der großen Zifferntasten mit Sprachansage können Sie nun noch leichter wählen. Die Doro TrueSound-Qualität sorgt zusätzlich für klaren Klang und störungsfreie Unterhaltungen. Das Doro PhoneEasy® 115 verfügt neben einem Anrufbeantworter auch über einen Lautsprecher mit extra hoher Lautstärke.

- ✓ Große Zifferntasten mit Sprachansage
- ✓ Kontrastreiches Display
- ✓ Sehr hohe Lautstärke (30 dB)



**DORO – WENN SIE MODERNE TELEKOMMUNIKATIONSPRODUKTE SUCHEN, DIE PROBLEMLOS ZU HÖREN, GUT ZU LESEN UND EINFACH ZU BEDIENEN SIND UND MIT DENEN SIE SICH SICHERER FÜHLEN.**

# Doro PhoneEasy® 115



## Hauptfunktionen

Nummerneingabe vor dem Abheben	✓
Freisprecheinrichtung	✓
Tastensperre	✓
Gesprächsdaueranzeige	✓
Maximale Höreranzahl pro Basisstation:	5
Menüführung	✓
Reichweite in Gebäuden (Meter)	~50
Reichweite bis zu (Meter)	Up to 300
Sprechende Tasten	✓
Tastenton	✓
Außer-Reichweite-Warnung	✓
Uhr	✓
Wecker	✓
GAP-kompatibel	✓

## Speicher

Wahlwiederholungsspeicher	10
Kurzwahlspeicher	8
Telefonbucheinträge	100

## Handset-Einheit Anzeige

Grafisches Punktmatrixdisplay	✓
Hintergrundbeleuchtetes Display	✓
Display-Größe (H x B mm)	23x38
Große Displayschrift	✓

## Töne & Signale

Monophone Ruftöne	5
Polyphone Klingeltöne	5
Standardklingelton	✓
Einstellung der Ruftonlautstärke außer „aus“	5
Klingelton abstellbar	✓

Mikrofonstummschaltung	✓
Lautstärkestufen	5

## ergonomischer Ton

Verstärkertaste	+10 dB
-----------------	--------

## Anrufererkennung

Anrufliste	20
Angezeigter Anruf angenommen (Anruf aktiv)	✓
Namensanzeige im Telefonbuch	✓
Netzwerkanzeige	✓
Datum und Uhrzeit – interne Uhr	✓
Datum und Uhrzeit – Netz	✓

## Anrufbeantworter

Bedienung	✓
Bedienung Mobilteil	✓
Fernzugriff	✓
Erinnerungsfunktion	✓
Nur Ansage	✓
Aufnahmezeit (Minuten)	<15
Datum und Uhrzeit	✓
Einstellung Ruftonwiederholung	2,4,6,8, TS

## Ergonomie

Größe Mobilteil (mm)	180x54x30
----------------------	-----------

## Handset-Speisung

Standby-Zeit bis zu (Stunden)	~100
Gesprächszeit bis zu (Stunden)	~10
Batterie enthalten (Typ)	2xAAA NiMH
Warnung bei niedrigem Akkustand	✓

# Doro PhoneEasy® 115



## Akustik

max. Empfangspegel (dB)	30
HAC (Hörgerätekompatibilität)	✓
Lauter und klarer Klang	✓
Lautsprecherlautstärkeinstellungen	5

## Technologie

DECT	✓
Kann direkt ans Analog-Festnetz (PSTN) angeschlossen werden	✓
ECO Funktionen	✓